

Dexxo Smart io

Moteur de porte de garage



Application: Porte de garage sectionnelles, latérales et basculantes

Contenu de la livraison: Moteur, 2 x télécommandes 4 canaux KeyGo 4 io

Moteur radio robuste et certifié pour la porte de garage. Grâce à la connexion radio, la porte peut être facilement intégrée dans le système domotique TaHoma. Valeurs maximales pour la porte:

- Dexxo Smart 800 io: surface 12 m² max., poids 150 kg max., hauteur 3 m max. et largeur 5 m max. (resp. 4,5 m pour une porte sectionnelle latérale)
- Dexxo Smart 1000 io: surface 15 m² max., poids 250 kg max., hauteur 3 m max. et largeur 5 m max. (resp. 4,5 m pour une porte sectionnelle latérale)
- Installation rapide et facile en 90 sec: Plug & Play, seulement 4 boutons de réglage
- Boutons spéciaux SET (réglages) et PROG (ajout d'émetteurs radio)
- Compatible avec Help Me by Somfy, le TaHoma Pro App et Serv-e-Go
- Accessoires en option: batterie de secours, feu lumineux, contact de portillon, etc.
- Possibilité de commander la porte par smartphone ou par commande vocale
- Suivi de la position de la porte en temps réel via l'app TaHoma
- Éclairage externe réglable séparément
- Fonctionnement fiable, testé sur 36500 cycles
- Fonction de fermeture automatique (commandée par le temps ou par impulsion)
- Position de ventilation et ouverture piétonne (manuelle, temporisée ou à impulsion)

Remarque: Rails d'entraînement adaptés disponibles séparément

Désignation	Cond.	Réf.
Dexxo Smart 800 io		1240375
Dexxo Smart 1000 io	1	1241568

Données techniques

Alimentation / Alimentation moteur	230 V - 50 Hz / 24 V DC
Température d'utilisation	-20 à 60 °C
Indice de protection	IP 20
Fréquence radio	868-870 MHz
Dimensions	404 x 139,5 x 224,5 mm
Sorties	<ul style="list-style-type: none"> - Contact sec, max. 500 W pour l'éclairage extérieur - 24 V DC, max. 400 mA pour les accessoires - 24 V commandé, pour faisceau lumineux - 24 V 15 W pour le feu orange
Nombre de cycles de travail / jour	20 (testé sur 36 500 cycles)
Force de pression/traction (sommet)	800 resp. 1000 N
Entrée	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x NO: commandes filaires et poterne - 1 x NC: cellules photoélectriques (TX/RX; BUS) - 1 x pour la batterie de secours 9,6 V - 1 x pour l'antenne io externe
Télécommande programmable	Unidirectionnel: 38 (p. ex. KeyGo 4 io); bidirectionnel: illimité
Vitesse (max.)	14 resp. 10 cm/sek

